



# Tarjenova

Control de accesos  
y presencia

## TERMINAL TNP-100

### Accesos y presencia



## Características

- Distintos modos de operación: tarjeta de proximidad.
- Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.
- Funcionamiento autónomo o con PC: no necesita estar conectado a PC para fichar.
- Para el control de accesos, el terminal TPN100 puede completarse con las aplicaciones NovaTime Lite, NovaTime Pro y NovaTime Enterprise.
- SDK: Entorno de desarrollo para que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones.
- Permite integrarse fácilmente en cualquier aplicación gracias al programa Extractor que extrae la información contenida en el terminal en formato de texto plano.

Capacidad tarjetas	30.000
Fichajes sin descargar	50.000
Lector proximidad	EM. Opcional: Mifare, HID
Temperatura	0°C - 45°C
Humedad	20% 80%
Dimensiones	153x95.5x35.5mm
Peso	0,7 kg
Display y teclado	NO
Ethernet	SI
Comunicación USB	NO
Puerto USB	descarga de fichajes
Relé	Si puerta
Wiegand	IN/OUT
Antipassback	SI
Zonas y grupos	SI
Alimentación	12V

## Esquemas de conexionado

