



Tarjenova

Control de accesos
y presencia



TERMINAL TNPF-380

Accesos y presencia

TERMINAL DE CONTROL DE
PRESENCIA Y ACCESOS DE
RECONOCIMIENTO FACIAL Y RFID

Características

- Distintos modos de verificación: reconocimiento facial, huella y password. Tarjeta opcional.
- El modo de fichaje es configurable por empleado.
- Incorpora puerto USB para descarga de fichajes.
- Funcionamiento autónomo o con PC: no necesita estar conectado a PC para fichar.
- Permite la visualización en el terminal del nombre (Alias).
- Admite la introducción incidencias que pueden ser listadas en el display.
- Para el control de presencia y accesos, el terminal TNPF-380 puede completarse con las aplicaciones NovaTime Lite, NovaTime Pro y NovaTime Enterprise.
- SDK: Entorno de desarrollo para que el propio cliente desarrolle sus aplicaciones.
- Permite integrarse fácilmente en cualquier aplicación gracias al programa Extractor que extrae la información contenida en el terminal en formato de texto plano.



· PROGRAMAS DE CONTROL DE
PRESENCIA Y/O ACCESOS:

- | | |
|---|---|
|  NovaTime Lite |  Nova Monitor |
|  NovaTime Pro |  Extractor |
|  NovaTime Enterprise |  SDK para desarrollo |



TERMINAL TNPf-380

Accesos y presencia

Especificaciones técnicas

Capacidad caras estándar	4001:N (estándar)
Capacidad caras opcional	3.000 1:1 (opcional)
Lector de proximidad	EM
Tarjetas	10.000
Fichajes sin descargar	100.000
Algoritmo Facial	ZK 7.0
Lector (Opcional)	Mifare
Temperatura	0°C- 45°C
Humedad	20%- 80%
Dimensiones	104.7x160x36 mm
Peso	0,3kg

Display	Colortáctil 3
Teclado	En pantalla táctil
Incidencias	Ilimitadas
Ethernet	SI
Puerto USB	descarga de fichajes
Antipassback	NO
Wiegand	NO
Relé para apertura o para toques de sirena	SI
Zonas y grupos	SI
Alimentación	12V/3A

Esquemas de conexionado

